DPL-RLY

Czujka **DPL–RLY** wykrywa pojawienie się dymu, czyli jednej z oznak pożaru. Przeznaczona jest do pracy z centralami sygnalizacji pożarowej, które mogą nadzorować pracę urządzeń z przekaźnikiem NO lub NC.

Czujka DPL–RLY przeznaczona jest do instalowania w pomieszczeniach o dużej powierzchni i wysokości, gdzie dym może ulec rozproszeniu przed jego wykryciem przez czujkę punktową. Dodatkowo jedna liniowa czujka dymu może zastąpić kilka czujek punktowych.

- zasięg detekcji w zakresie: 5...110 m
- detekcja dymu widzialnego oparta na pomiarze stopnia pochłaniania promieniowania podczerwonego przez produkty spalania rozproszone w powietrzu
- nadajnik i odbiornik promieniowania podczerwonego umieszczony w obudowie czujki
- możliwość nadzorowania przez jedną czujkę obszaru o dużej powierzchni
- regulowana czułość detekcji
- nadzór układu optycznego
- cyfrowa kompensacja zabrudzenia układu optycznego
- zintegrowany celownik laserowy do nakierowania czujki na reflektor **DPL–REFL–1** / zespół reflektorów **DPL–REFL–4**
- 2 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe do powiadamiania o:
  - alarmie pożarowym (ALARM)
  - uszkodzeniu (FAULT)
- przełączniki DIP–switch do konfigurowania czujki:
  - określenia czułości detekcji dymu: 18% / 30% / 50%
  - włączenia / wyłączenia trybu automatycznego kasowania alarmu
- wskaźnik LED
- zasilanie napięciem 10,5...28 V DC
- port USB do podłączenia dodatkowego zasilania podczas instalacji i prac serwisowych
- możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania **WZ–110**
- występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – białej (**DPL–RLY**) i czarnej (**DPL–RLY–B**)

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.