

INT-KSG-W

Manipulator sensoryczny **INT-KSG** nie tylko charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem, ale również ułatwia codzienną obsługę zaawansowanych systemów alarmowych i automatyki domowej wykorzystujących możliwości central **INTEGRA**. Dzięki funkcjom **MAKRO**, pozwala on za pomocą pojedynczego polecenia wykonać całą sekwencję czynności. W ten sposób, możliwe jest realizowanie z jego użyciem np. rozbudowanych scen świetlnych.

- duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiającym szczegółowe informowanie o stanie systemu
- podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach
- nowy interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę
- ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji
- 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora
- funkcje **MAKRO** umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku
- potwierdzanie zadziałania klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy **NAPAD**, **POŻAR**, **POMOC** uruchamiane z klawiatury dedykowanymi przyciskami
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- dostępny w kolorze białym (**INT-KSG-W**), czarnym (**INT-KSG-B**), jasnym ze srebrną ramką (**INT-KSG-SSW**), ciemnym ze srebrną ramką (**INT-KSG-BSB**) i białym ze srebrną ramką (**INT-KSG-WSW**)

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	165
Maksymalny pobór prądu	175
Masa	320
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	143 x 156 x 22