



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com

EXP-Zigbee

BRAMKA DOSTĘPOWA DLA URZĄDZEŃ ZIGBEE



Właściwości:

- kompatybilność z centralami z serii: Neo-IP-64
- komunikacja z centralą po magistrali RopamNET
- sygnalizacja optyczna LED, informująca o stanie systemu
- temperatura pracy: -10°C do +55°C
- miniaturowe wymiary: 37 x 90 x 58 mm

!UWAGA! Z uwagi na dużą ilość różnych rozwiązań obecnych na rynku, nie gwarantujemy działania z każdym dostępnym urządzeniem Zigbee. Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się w pliku pdf dostępnym na stronie www.ropam.com.pl

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	9 – 14[V] (zasilanie z magistrali RopamNET)
Pobór prądu	17[mA] – średni; 25[mA] – maksymalny
Komunikacja z centralą	Magistrala RopamNET
Komunikacja radiowa	ZigBee 2,4GHz; kanały od 16 do 25.
Warunki pracy	Temperatura: od -10 °C do 55 °C; wilgotność: 20% - 90% (bez kondensacji).
Wymiary (WxLxH) i obudowa	36,3x90,2x57,5[mm] Obudowa D2M (szerokość dwóch standardowych modułów DIN)
Masa	63[g]