

MODEL : DYSTRYBUTOR SYGNAŁU DV-1



OPIS :

Dystrybutor DV-1 jest rozdzielaczem sygnału wizji i dekodery numeru do cyfrowego systemu videodomofonowego CC-4000. Zamienia symetryczny sygnał wizji i linii unifonów na sygnał umożliwiając podłączenie monitorów abonenta. Dystrybutor posiada wbudowany dekodery adresów fizycznych linii unifonów i należy go zaprogramować. Zaletą takiego rozwiązania jest brak potrzeby adresowania samego monitora, jak i możliwość podłączenia do trzech monitorów w jednym mieszkaniu (wewnętrzny interkom). Dodatkowo monitor abonenta nie jest w stanie wpłynąć na działanie reszty domofonu. Dystrybutor zasilany jest prądem stałym o napięciu 12-13,8V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY : 52 X 90 X 58 mm (szer x wys x gł)

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH MONITORÓW : 1

PASMO PRZENOSZENIA WIZJI : 25 Hz do 10 MHz

NAPIĘCIE 12 - 13,8 V DC

MAX. POBÓR PRĄDU: 40 mA

REGULACJA WZMOCNIENIA : 3 dB

IMPEDANCJA WEJŚCIOWA VIDEO : 100 Ohm

IMPEDANCJA WYJŚCIOWA VIDEO : 75 Ohm

WEJŚCIE NA DOD. KAMERY : TAK