



8-kanalowy separator AHD, HD-CVI, HD-TVI z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

LHSO-8R-EXT

LHSO-8R-EXT to 8-kanalowy panel instalacyjno-zabezpieczający, montowany w szafie Rack 19". Dedykowany jest do instalacji telewizji przemysłowej wysokiej rozdzielczości, opartych na standardach HD-CVI, AHD oraz HD-TVI. Stanowi wielofunkcyjne urządzenie, ułatwiające podłączanie i układanie dużych ilości przewodów koncentrycznych a także zabezpieczenie instalacji przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych.



Organizer przewodów - ułatwia podłączanie przewodów koncentrycznych bez konieczności zaciskania złącz BNC oraz pozwala na mocne i trwałe ich przymocowanie, co chroni je przed uratą połączenia lub przypadkowym wyrwaniem.



Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - chroni urządzenia odbiorcze (rejestratory DVR) przed skutkami wyładowań atmosferycznych, przepięć i działań sabotażowych. Wbudowane ochronniki gazowe z systemem odprowadzania ładunku chronią instalacje CCTV przenikaniem ładunków przepięciowych do urządzeń, dodatkowo każdy obwód Video zabezpieczony jest przed wzrostem napięcia pomiędzy poszczególnymi żyłami przewodu.

Specyfikacja techniczna:	
Ilość kanałów Video	8
Impedancja	75 Ohm
Złącze wejściowe (Linia)	Nisko stratne złącza śrubowe
Złącze wyjściowe (Urządzenie)	Gniazdo BNC
Pasmo przenoszenia	50MHz
Tłumienie	0,5dB @ 1MHz
Poziom izolacji	800V DC
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Ochronnik gazowy, transil, bezpiecznik MOSFET
Ochrona linia/ekran-ziemia	Ochronnik gazowy 90v, 2x10kA @ 8/20uS
Ochrona ekran-linia	Mostek ochronny 5V, 15A @ 8/20uS
Pojemność obwodu zabezpieczenia	ok. 10pF
Czas reakcji na przepięcie	1nS
Czas reakcji bezpiecznika MOSFET	1uS
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Wymiary	Rack 19" / 1U
Możliwość rozbudowy	Płyta PCB: LHD-8, LHST-8, LHSO-8

EWIMAR Sp. z o. o.
ul. Konarskiego 84
01-355 Warszawa

Dział Handlowy
e-mail: handel@ewimar.pl
tel. + 48 22 691 90 65