



FireAngel SCB10-INT to urządzenie typu 2w1, jest czujnikiem tlenku węgla i dymu zarazem. Urządzenie chroni przed dwoma zagrożeniami jednocześnie, wyposażone jest w sensor elektrochemiczny do detekcji tlenku węgla oraz sensor optyczny wykrywający dym. Czujnik zasilany jest baterią litową, która nie wymaga wymiany przez 10 lat, co czyni czujnik bezobsługowym.

SCB10-INT posiada podwójny system alarmowania poprzez sygnał dźwiękowy jak również diodę LED. Czujnik tlenku węgla i dymu dysponuje funkcją automatycznego sprawdzania czujnika, urządzenie samoczynnie sygnalizuje niski poziom baterii jak i koniec swojego działania.

Funkcją wbudowaną jest reset czujnika, który pełni rolę testową. Czujnik SCB10-INT posiada certyfikat bezpieczeństwa oraz zgodności z normą EN50291 (czujnik czadu) oraz EN14604 (czujnik dymu). Producent na produkt udziela 3-letniej gwarancji.

Rodzaj czujnika	Optyczny i elektrochemiczny
Zasilanie	Wbudowana bateria litowa na 10 lat, nie wymaga wymiany, ani ładowania
Głośność alarmu	85 dB (w odległości 3 m)
Temperatura pracy	0°C do +40°C
Wilgotność pracy	Do 90% RH
Temperatura magazynowania	-20°C do +50°C
Wilgotność magazynowania	Do 93% RH
Certyfikaty	BS EN14604:2005 i BS EN 50291-1: 2010
Wymiary	134 mm x 39,4 mm (średnica x głębokość)
Masa	200 g
Gwarancja	3 lata